

LINEA VIDEO

Monitor B/W VMON-0012B

**ROBOTEC
CORPORATION**



VCam

www.robotec.com

- **MONITOR B/W 12".**
- **RESOLUCIÓN DE 1000 TVL.**
- **VIDEO IN: COMPOSITE, Y/C, R.G.B.**
- **AUDIO OPCIONAL.**



Transversal 49 # 105 - 73 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: +571-533-0388 Fax: +571-533-2303
Web Site: <http://www.robotec.com> Email: ventas@robotec.com

LINEA VIDEO
Monitor B/W VMON-0012B

NÚMERO DE PARTE

RCS-VMON-0012B

Z	
Audio	
Vacío	Sin Audio
S	Con Audio

ESPECIFICACIONES

Tamaño del Tubo	12"
Formato	NTSC
Señal de Entrada	(A) Composite Video → 0.5 ~ 2.0Vp-p Neg. Sync (75Ω)
Ancho de Banda	100Hz~10MHz (-3dB)
Resolución Horizontal	1000 TVL Centro / 800 TVL Esquina
Distorsión Lineal	Horizontal 15% max / Vertical 10% max
Conector de Entrada	R.G.B
Terminal de Salida	75 Ohm- Alta Impedancia Seleccionable
Señal de Entrada de Audio	10~150m Vp-p (Para modelo "S" unicamente)
Señal de Salida de Audio	0.5 W (a 10% T.H.D) (Para modelo "S" unicamente)
Impedancia del Parlante	16Ω
Conector I/O para Audio	RCA (Para modelo "S" unicamente)
Controles Externos	ON-OFF / H-Hold / V-Hold / Contraste / Brillo / V-Size / V-Linear
Temperatura de Operación	-10°C ~ 55°C
Alimentación	110 / 117 VAC 60Hz
Consumo	30 W
Dimensiones (LxWxH)	310 x 310 x 308 mm
Peso (Neto / Bruto)	10 Kg / 11 Kg
Certificaciones	UL / CSA / FCC / CE



*Especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

TYD-HE-VMON-0012B
REV1.0 2003/11/15